

Montageanleitung: Brodit 217140

5-Wege-Desktop-Ladestation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich die Bilder an, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1. Platzieren Sie eine Metallplatte auf der Rückseite einer Halterung. Richten Sie die Bohrungen aus und befestigen Sie die Platte mit den mitgelieferten Schrauben. Platzieren Sie anschließend die Halterung auf der Bodenplatte und achten Sie darauf, dass die Bohrungen übereinstimmen. Befestigen Sie die Metallplatte von unten an der Bodenplatte mit den mitgelieferten Schrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Halterung.

2. Passen Sie die Anschlussaufnahme an jeder Halterung entsprechend dem verwendeten Tablet-Modell an. Lösen Sie die Schrauben der Anschlussaufnahme, heben oder senken Sie die Position so, dass sie mit dem USB-C-Anschluss des Tablets übereinstimmt, und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Die Android- und Windows-Versionen des Zebra ET60 + ET65 haben unterschiedliche Anschlusspositionen, was eine individuelle Anpassung erfordert.

3. Schieben Sie das Tablet vorsichtig seitlich in die Halterung, bis es vollständig sitzt. Drücken Sie das kugelgelagerte Verriegelungsteil nach unten, um das Gerät zu sichern. Zum Entfernen des Tablets drücken Sie das Verriegelungsteil nach oben und schieben das Gerät seitlich aus der Halterung.

4. Halterung vollständig montiert.